ASUS WinFlash Procedura Aktualizacji

Proszę sprawdzić dokładnie model notebooka i pobrać najnowszy BIOS dla niego ze strony ASUS.

Proszę się upewnić, że jest zainstalowany program WinFlash Utility przed rozpoczęciem procedury instalacyjnej. Można do odnaleźć poprzez scieżkę dostępu **Start -> Wszystkie Programy** .Program można również zainstalować korzystając z dołączonej do komputera płyty Driver & Utility CD.

Proszę rozpakować plik z BIOSem do katalogu tymczasowego (np. na pulpicie)

Naciśnij Start \Wszystkie Programy \ ASUS Utility \ WINFLASH \ WINFLASH



Pojawi się komunikat informujący o działaniu programu aktualizującego. Naciśnij przycisk OK

Flash Bl	IOS Program for Win98SE/WinME/Win2K/WinXP
!	This Program will Updata your BIOS. Only update your BIOS if you have problems with your Notebook PC and you know that the new BIOS revision will solve your problems (read the BIOS release information provided on the download site before using). Careless updating can result in your Notebook PC having more problems! OK

Wybierz i otwórz obraz pliku aktualnego BIOS.

Open			? 🔀
Look in: [My Documents	- E (* 📰 -
My eBook My Music My Picture A2D0205/	5 95 A.ROM		
File name:	A2D0205A		Open
Files of type:	× ×	•	Cancel

Pojawi się informacja o zainstalowanej wersji BIOS i o gotowej do instalacji wersji BIOS.

			BIOS Flash
or Wind	ows		
A	BIOS ROM In ROM Type: Model: Version: Date:	formation SST 39SF040 A2D BIOS Revision 03/17/04	0204
-	BIOS Image I File Name: Model: Version: Date:	nformation C:VDocuments A2D BIOS Revision 03/31/04	and Settings\David\My 0205
			Massara
irase ROM Flash ROM			BIOS image format is correct, you can press [Flash] button to update BIOS ROM
/erify ROM			

^b Naciśnij **Flash,** aby rozpocząć procedurę aktualizacji BIOS.

			BIOS Flash
or Wind	ows	9	
A	BIOS ROM In ROM Type: Model: Version: Date:	formation SST 39SF040 A2D BIOS Revision 03/17/04	0204
	BIOS Image I File Name: Model: Version: Date:	nformation C:\Documents A2D BIOS Revision 03/31/04	and Settings\David\My 0205
rase ROM	100%		Message Begin to flash EEPROM. It will take
lash ROM	78%		some seconds to complete.
	_	Flach	

			BIOS		
For Wind	ows				
A	BIOS ROM In ROM Type: Model: Version: Date:	formation SST 39SF040 A2D BIOS Revision 03/31/04	0205		
	BIOS Image II File Name: Model: Version: Date:	nformation C: Documents A2D BIOS Revision 03/31/04	and Settings'David'My 0205		
Frase ROM	10	0%	Message		
Flash ROM	100%		reboot the system. And CMOS will		
Verify ROM	10	0%	contentionity read defeate		
		Flash			

Naciśnij "Exit", gdy procedura się zakończy. Proszę uruchomić ponownie system.



Zakładając, że BIOS został skutecznie zaktualizowany, podczas startu komputera (w momencie wyświetlania loga ASUS) naciśnij klawisz [F2], aby wejść do ustawień BIOS.

Po wejściu do ustawień BIOS, w podmenu EXIT wybierz "Load Setup Defaults". Potem zapisz i opuść ustawienia, aby zakończyć procedurę aktualizacji.

BIOS SETUP UTILITY						
Hain	Advanced	Display	Security	Power	Boot	Exit
Exit Op	Exit Options				Exit system setup	
Save Ch Discard Discard Load Op Load Fa	anges and Ex Changes and Changes stimal Defaul ilsafe Defau	it Exit Its			F10 ka for th for th for th F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10	Saving the es. ey can be used his operation. Select Screen Select Iten Go to Sub Screen General Help Load Defaults Save and Exit Exit
	002.33 (0	Copur laht	1985-2002. Am	erican Me	gatrend	s. Inc.